

TACとトルクモーターの組み合わせ例

極数	型式	最大起動電流(A)	TAC-V8A	TAC-V18A	TAC-V33A	TAC-V44A	TAC-V66A	TAC-V100A
4極	TIRB - 440	5.15	○	△	△	△	△	△
	" - 450	6.2	○	△	△	△	△	△
	" - 475	9.5	×	○	△	△	△	△
	" - 4100	13.0	×	○	△	△	△	△
	" - 4125	16.5	×	○	△	△	△	△
	" - 4150	19.0	×	×	○	△	△	△
	" - 4200	25.0	×	×	○	△	△	△
	" - 4300	42.0	×	×	○	△	△	△
	" - 4400	50.0	×	×	×	○	△	△
	" - 4500	60.0	×	×	×	○	△	△
	" - 4600	64.0	×	×	×	○	△	△
6極	" - 650	4.6	○	△	△	△	△	△
	" - 675	6.6	○	△	△	△	△	△
	" - 6100	9.3	×	○	△	△	△	△
	" - 6125	11.3	×	○	△	△	△	△
	" - 6150	12.6	×	○	△	△	△	△
	" - 6200	16.5	×	○	△	△	△	△
	" - 6300	29.0	×	×	○	△	△	△
	" - 6400	36.0	×	×	×	○	△	△
	" - 6500	45.0	×	×	×	×	○	△
	" - 6600	53.0	×	×	×	×	○	△
	" - 6800	66.0	×	×	×	×	△	△
8極	" - 850	4.9	○	△	△	△	△	△
	" - 875	7.2	○	△	△	△	△	△
	" - 8100	9.2	×	○	△	△	△	△
	" - 8125	13.0	×	○	△	△	△	△
	" - 8150	15.6	×	○	△	△	△	△
	" - 8200	19.8	×	×	○	△	△	△
12極	" - 1250	4.62	○	△	△	△	△	△
	" - 1275	6.6	○	△	△	△	△	△
	" - 12100	10.5	×	○	△	△	△	△
	" - 12125	13.0	×	○	△	△	△	△
	" - 12150	15.6	×	○	△	△	△	△
	" - 12200	24.0	×	×	○	△	△	△
	" - 12300	28.8	×	×	○	△	△	△
	" - 12400	33.0	×	×	○	△	△	△
	" - 12500	43.5	×	×	×	○	△	△
	" - 12600	53.0	×	×	×	○	△	△
" - 12800	66.0	×	×	×	×	○	△	